Sprays techniques
Protection de surfaces et de corrosion

Convertisseur de rouille



Convertit la rouille et applique une couche de fond en une seule opération.

WEICON Convertisseur de rouille II neutralise efficacement la rouille sur la fonte et les substrats d'acier rouillés. Protège de corrosion à l'intérieur et à l'extérieur.

Le convertisseur de rouille à base de résine époxy forme, avec la couche de rouille neutralisée, un complexe métallo-organique ferreux. La résine époxy spéciale stabilise ce composé, protégeant ainsi les métaux des influences extérieures. La couche noire qui se forme sert de couche de fond et constitue la base de l'enduit permanent suivant.

Cet aérosol est anticorrosif, possède un bon pouvoir de fluage et un pouvoir couvrant élevé. Il résiste aux températures jusqu'à +80°C (à court terme < 15 min. jusqu'à +160°C), a une bonne résistance aux intempéries et aux UV ainsi qu'une très bonne résistance aux solvants. Le convertisseur de rouille est exempt de métaux lourds, d'acide minéral et inodore.

Le Convertisseur de Rouille peut être utilisé dans tous les endroits rouillés, par exemple sur les machines et équipements, les équipements agricoles et les véhicules à moteur. Le spray peut également être utilisé comme couche protectrice et préventive.

Caractéristiques

Odeur		Résine synthétique
Couleur		marron clair
Caractéristiques		Convertit la rouille, revêtement et scellement.
sans silicone		oui
Température de mise en œuvre		+5 °C à +35 °C, optimale +18 °C à +35 °C
Durée minimale de stockage	à température ambiante	24 mois
Résistance aux températures		de -50 °C à +80 °C (< 15 min.) à +160 °C
Compatible avec Double Nozzle		non

Agréments / directives

Code IMPA	450820

Préparation de la surface

La surface doit être sèche, propre, libre de poussière, graisse et huile.

Enlever la rouille la graisse la saleté et les résidus de peinture avec une brosse métallique, des meules, etc. Enléver la poussiere de meulage. Nettoyer et dégraisser les surfaces avec Spray Nettoyant S

Traitement

Effectuez trois à quatre cycles de pulvérisation à des intervalles de 25-30 cm. Prévoir un temps d'évaporation d'environ 3 à 5 minutes entre les pulvérisations. Après un séchage complet (environ deux heures), la couche de finition peut être appliquée. Vérifier la compatibilité de la surface avant utilisation.

Entreposage

Récipient sous pression. Protéger des rayons directs du soleil et des températures supérieures à +50 °C.

Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et consignes physiques, de sécurité, toxicologiques et environnementales figurant dans nos fiches de données de sécurité FDS (www.weicon.fr) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles

10047458 Convertisseur de rouille, 400 ml, marron clair
10064404 Convertisseur de rouille, 400 ml, marron clair

Cliquez ici pour la page de détail du produit :

Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr