

Convertisseur de Rouille



Convertit la rouille et applique une couche de fond en une seule opération.

Le Convertisseur de Rouille WEICON sert à neutraliser la rouille sur les supports de fer et d'acier.

Il arrête fiablement le processus de corrosion, offrant ainsi un support pour appliquer de nouveaux revêtements de surface. Grâce à la formulation spéciale de l'agent actif, le convertisseur de rouille pénètre dans la rouille et transforme, par un processus chimique, les oxydes de fer en une couche noire stable.

Le Convertisseur de Rouille peut être utilisé dans tous les endroits rouillés, par exemple sur les machines et équipements, les équipements agricoles et les véhicules à moteur.

Fiche technique

| | |
|---------------------------|---|
| Base | acide phosphorique |
| Odeur | presque inodore |
| Couleur | laiteux |
| Stabilité au stockage | 24 mois |
| Caractéristiques | Convertit la rouille et applique une couche de fond en une seule opération. |
| Résistance de température | +30 à +80 (-22 à +176 °F) °C |
| Valeur PH | 2.5 |

La préparation de la surface

La surface doit être sèche, propre et libre de poussières, huile et graisses. Enlever la rouille, la graisse, la saleté et les résidus de peinture avec une brosse métallique, des meules, etc. Enlever la poussière de ponçage de la surface avec WEICON Nettoyant S.

Mise en œuvre

Bien agiter le contenant avant utilisation. Le Convertisseur de Rouille doit être appliqué uniformément et finement à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Après 15 minutes la rouille sur la pièce devient noir. Si la pièce ne devient pas noir, une deuxième couche doit être appliquée après 30 Minutes. Laisser évaporer la pièce pendant 3 à 24 heures (selon la température ambiante) avant de peindre.

Indication :

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décaulant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

Entreposage

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Protéger du rayonnement solaire directe et du gel. La température de stockage doit être entre 5 °C et +15 °C. Entreposer les contenants dans un endroit frais, sec et bien aéré.

Sécurité et santé

Il faut observer les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:

| | |
|----------|--------------------------------|
| 15152001 | Convertisseur de Rouille 1 kg |
| 15152005 | Convertisseur de Rouille 5 kg |
| 15152010 | Convertisseur de Rouille 10 kg |
| 15152028 | Convertisseur de Rouille 28 kg |

Articles d'accessoires :

| | |
|----------|--|
| 15810001 | Tube de Remplissage/Adaptateur pour WSD 400, |
| 15811002 | Jeu de Pulvérisateurs pour WSD 400, |
| 15811400 | Bombe Aérosol à Air Comprimé WSD 400, |
| 15831001 | Robinet-Doseur pour Bidons, |
| 15841500 | Pulvérisateur à Pompe WPS 1500, 1,5 L |
| 15841501 | Tube de Rallonge pour WPS 1500, |
| 15842001 | Pulvérisateur à main standard, |

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it