

Spray de montage Anti-Seize



Protection longue durée contre la corrosion, le grippage et l'usure

WEICON Anti-Seize a une haute résistance thermique et a un effet séparateur exceptionnel.

Anti-Seize est utilisé comme lubrifiant de protection et de séparation pour des pièces fortement sollicitées. Des matières solides coordonnées dans des proportions optimales et des additifs sélectionnés leur confèrent, précisément dans ce domaine, un vaste éventail d'applications.

Anti-Seize protège de la corrosion, du grippage et de l'usure, des effets de glissement par à-coups, de l'oxydation, de la rouille d'ajustage et des réactions électrolytiques («soudage à froid»).

Caractéristiques techniques

Base	Mélange d'huile synthétique	
Densité	(+20°C) DIN 51757	1,16 g/cm ³
sans silicone		oui
Test 4 billes charge admissible	DIN 51350	4.200 N/cm
Test 4 billes charge de grippage	DIN 51350	4.400 N/cm
Test 4 billes diam. de calotte	DIN 51350 (1Min/1000N)	0,5 mm
Pénétration travaillée	DIN EN ISO 2137	310 - 340 1 - 10 mm
Résistance à l'eau	DIN 51807	0 - 90
Charge de pression		230 N/mm ²
Conductibilité thermique		0,3 W/m·K
Rigidité diélectrique	DIN EN 60243- 1- 1	0,47 kV/mm
Résistance aux températures		-180 °C à +1.200 °C
Agréments / directives		
Code ISSA		53.402.18
MIL-Spec	correspond à	MIL-PRF-24139

Cliquez ici pour la page de détail du produit :



Indication

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.