

Sciogli ruggine e distaccanti

Convertitore di Ruggine



Convertitore di ruggine e primer in un'unica operazione

WEICON Convertitore di Ruggine per un'efficace neutralizzazione della ruggine su ghisa e substrati in acciaio arrugginiti. Protegge dalla corrosione in ambienti interni ed esterni. Il convertitore a base di resina epossidica forma con lo strato di ruggine neutralizzato un complesso metallo-organico. Il legame viene stabilizzato dalla speciale resina epossidica che protegge i metalli dagli agenti esterni. Lo strato nero che si forma serve da primer e da base per la successiva verniciatura permanente.

Lo spray è anticorrosivo, ha una buona capacità di penetrazione e un elevato potere coprente. Resiste a temperature fino a 80°C (per intervalli inferiori a 15 min. fino a 160°C), ha una buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV nonché una buona resistenza ai solventi. WEICON Convertitore di Ruggine è privo di metalli pesanti e acidi minerali ed è inodore.

Il convertitore di ruggine può essere utilizzato su tutte le parti arrugginite, ad esempio su impianti e macchinari, attrezzature agricole eveicoli a motore. Lo spray può anche essere utilizzato come strato protettivo e preventivo.

Data tecnici

Odore	resina sintetica
Colore	bianco, lattiginoso
Caratteristiche	convertitore di ruggine, primer, sigillatura
Esente da silicene.	si
Termostabilità	da -50 a +80, brevemente (< 15 min.) fino a +160
Tempo di stoccaggio	24 Mese

Pretrattamento delle superfici

La superficie deve essere asciutta, pulita, esente da polvere, oli e grassi. Rimuovere la ruggine in eccesso, grasso, sporcizia e residui di vernice con una spazzola metallica, un disco abrasivo, ecc... Rimuovere i residui di smeriglio. Pulire la superficie (WEICON Detergente S).

Lavorazione

Irrorare generosamente la parte da pulire e lasciare agire; eventualmente asciugare con un panno pulito. In caso di residui resistenti, ripetere la procedura. Proteggere le superfici in materiale sintetico e verniciate.

Stoccaggio

Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dall'esposizione alla luce solare e da temperature oltre +50°C.

Sicurezza e salute

Durante l'uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenute nelle relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati

11155400 Convertitore di Ruggine, 400 ml, bianco, lattiginoso

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendo note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr