# ตัวแปลงสนิม

## ตัวแปลงสนิมและสีรองพื้นในกระบวนการเดียว

WEICON Rust Converter
จะทำการทำให้สนิมเป็นกลางบนพื้นผิวเหล็กหล่อและเหล็กทีเป็นสนิม
Rust Converter
สามารถหยุดกระบวนการกัดกร่อนได้อย่างเชื่อถือและให้พื้นผิวรองสำหรับการเคลือบเพิ่มเติมต่อไปด้วยสูตรพิเศษของมัน, Rust Converter
จะซึมเข้าสู่สนิมและเปลี่ยนออกไซด์ของเหล็กให้กลายเป็นชั้นสีดำทีมั่นคงในกระบวนการทางเคมี
Rust Converter สามารถทาบนพื้นทีทีเป็นสนิมทั้งหมด เช่น
เครื่องจักร ในโรงงาน อุปกรณ์การเกษตร รวมถึงยานยนต์

**ลักษณะเฉพาะ**

| | | |
|---|---|---|
| ลักษณะเฉพาะ | | ตัวแปลงสนิมและสีรองพื้นในกระบวนการเดียว |
| ฐาน | | กรดฟอสฟอริก |
| สี | | สีน้ำตาลเข้ม |
| กลิน | | แทบไม่มีกลิน |
| ความหนืดเชิงพลศาสตร์ | (20 °C) | 1 $mm^2/s$ |
| ความสามารถในการเก็บรักษาขั้นต่ำ | bei_Raumtemperatur | 36 Mon. |
| **การดำเนินการ** | | |
| การใช้จ่าย | | ~100 $ml/m^2$ |
| **การบ่ม** | | |
| เวลาในการแห้ง | | 24 - 48 Std. |
| **พารามิเตอร์ทางความร้อน** | | |
| ความต้านทานต่ออุณหภูมิ | | -30°C to +80°C |
| จุดเดือด | | 100 °C |
| **คุณสมบัติทางเคมี** | | |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง | | 1,7 |
| **การอนุมัติ / แนวทางปฏิบัติ** | | |
| รหัส IMPA | | 450812 |

### การเตรียมผิวก่อนการใช้งาน

พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด และปราศจากฝุ่น น้ำมัน และจารบี ขจัดสนิมหลวม จารบี สิงสกปรก และสีออกด้วยแปรงเหล็ก, แผ่นขัด ฯลฯ ทำความสะอาดฝุ่นจากการขัดให้หมดด้วย WEICON Cleaner Spray S

### การประมวลผล

เขย่ากระป๋องให้ดี ก่อนใช้งาน ทา Rust Converter ลงบนชั้นบางๆ และให้ทั่วด้วยแปรงทาสีหรือเครื่องทาสี หลังจาก 15 นาที สนิมบนชั้นงานจะเปลี่ยนเป็นสีดำ หากไม่เป็นเช่นนั้น ต้องทาชั้นเพิ่มเติมหลังจาก 30 นาที ก่อนทาสีให้ปล่อยให้พื้นทีทีเคลือบระเหยเป็นเวลา 3 ถึง 24 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในสภาพแวดล้อม)

### การเก็บรักษา

เก็บภาชนะในบรรจุภัณฑ์ดังเดิมให้ปิดสนิท ป้องกันจากแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิในการเก็บรักษาไม่ควรเกิน +50 °C เก็บภาชนะในทีเย็นและมีอากาศถ่ายเทดี เก็บให้แห้ง.

### คำแนะนำการใช้งาน

ในการประมวลผลผลิตภัณฑ์ WEICON จะต้องพิจารณาข้อมูลและข้อกำหนดทางกายภาพ ความปลอดภัย ทางพิษวิทยา และทางนิเวศวิทยาในแผ่นข้อมูลความปลอดภัย EGS ของเรา (www.weicon.de)

### อุปกรณ์เสริม

| | |
|---|---|
| 10000398 | วาล์วปรับสำหรับกระป๋อง, 1 ชิ้น |
| 10000402 | ปั๊มจ่ายแบบพิเศษ, 1 ชิ้น |

### ขนาดบรรจุภัณฑ์ทีมีอยู่

| | |
|---|---|
| 10053280 | ตัวแปลงสนิม, 1 kg, สีน้ำตาลเข้ม |
| 10053605 | ตัวแปลงสนิม, 5 kg, สีน้ำตาลเข้ม |
| 10053607 | ตัวแปลงสนิม, 10 kg, สีน้ำตาลเข้ม |
| 10053611 | ตัวแปลงสนิม, 28 kg, สีน้ำตาลเข้ม |

หมายเหตุ
ข้อมูลและคำแนะนำทั้งหมดทีมีอยู่ในแผ่นข้อมูลทางเทคนิคนี้ไม่ได้แสดงถึงคุณสมบัติทีรับประกัน พวกเขาอิงจากผลการวิจัยและประสบการณ์ของเรา อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่มีข้อผูกพัน เนื่องจากเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมวลผลเนื่องจากเราไม่ทราบถึงเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะทีผู้ใช้ การรับประกันสามารถให้ได้เฉพาะคุณภาพสูงทีคงทีของผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้น เราขอแนะนำให้ทำการทดสอบภายในอย่างเพียงพอเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ทีระบุมีคุณสมบัติตามทีคุณต้องการหรือไม่ การเรียกร้องใด ๆ ทีเกิดขึ้นจากเรื่องนี้จะถูกยกเว้น ผู้ประมวลผลจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานทีไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr